



Emetteur radiofréquence portable

DCRF-TX1

Notre émetteur portable de radiofréquences, très léger, permet de transmettre une parole claire à nos récepteurs portables sur 40 canaux. Il est fourni avec un clip ceinture pour permettre aux utilisateurs de porter l'unité discrètement lorsque cela est nécessaire, et utilise une alimentation micro-USB pour rendre le chargement de l'unité simple et rapide.

Données Physiques

Dimensions	Hauteur – 85mm (3.34") Largeur – 50mm (1.96") Profondeur – 15mm (0.59")
Poids	66g
Finition	Gris

Données techniques

Alimentation	Batterie Lithium-Ion rechargeable 3.7V / 1100mAh
Durée de vie Batterie	Approximativement 10 heures
Fréquences de transmission	2.4GHz (bande IMS)
Modulation	FSK
Portée de la transmission	150m en plein air/ 80m dans un bâtiment
Canaux	40 canaux simultanés
Fréquence de réponse	50Hz – 7kHz
Puissance de transmission	10mW
Sensibilité	-95dBm
Vitesse de transmission	2Mbps
Connecteurs	2 x 3.5mm 4 prise de contact Port de charge Micro-USB

Espaces d'utilisation

Idéal pour les situations où les auditeurs ont besoin d'un son clair, d'un guide de visite ou d'une interprétation :

- Musées
- Sites historiques
- Salles de réunion
- Conférences
- Lieux de culte

Composants

- Émetteur portable de radiofréquences
- Microphone porté à l'oreille
- Attache de ceinture
- Câble de chargement USB
- Lanière

Accessoires

- Station de charge à 2 baies [DCRF-RX-CS2]
- Mallette de chargement 20 baies [DCRF-DC20]
- Microphone [DCRF-TX1-PM]
- Microphone porté à l'oreille [DCRF-TX1-EM]

Contactez-nous :
 Archean Technologies – 05 63 93 50 00
www.audioaccessibilité.tech
contact@audioaccessibilité.tech