



ARCHEAN TECHNOLOGIES

1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE

Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00

DTAKIT

MADE IN



Garantie 5 ans

Kit d'appel et d'informations pour les toilettes handicapés
Conforme aux normes BS8300 : 2009

- Le DTAKIT est un système BS8300: 2018 entièrement conforme pour les systèmes Omnicare et CARE2 EVC. Des composants supplémentaires peuvent être ajoutés au système pour fournir un système de style «appel d'assistance».

LE KIT D'ALARME DES TOILETTES POUR HANDICAPÉS:

Chaque kit contient

- Interrupteur à tirette - interrupteur à tirette monté au plafond (avec deux tirages «G» conformes).
- Point de réinitialisation - bouton de réinitialisation avec LED puissante et sondeur.
- Lumière / sondeur - lentille triangulaire au-dessus de la porte avec sondeur intégré pour attirer l'attention.
- Panneau de toilettes - autocollant, vinyle, panneau de toilettes pour handicapés.



Informations générales sur le produit:

- Fonction d'accusé de réception d'appel - à la fois sonore et visuel - lorsqu'un appel est accepté; rassurant l'appelant que l'aide est en route.
- Jusqu'à deux kits d'alarme de toilettes peuvent être connectés à un point sur le panneau de commande EVC.
- Les alarmes des toilettes sont surveillées et alimentées par batterie via le système EVC. Il existe également une fonction d'«auto-test» automatique qui garantit que toutes les sirènes et LED sont pleinement opérationnels.
- Le kit est disponible avec une finition blanche ou en acier inoxydable.
- Alternativement, les pièces peuvent être achetées séparément pour permettre une combinaison de finitions à appliquer si nécessaire.
- Les kits sont connectés au système EVC comme suit:
 - Omnicare - via un répéteur (BVOCRIF) sur la boucle.
 - CARE2 - directement sur la console de commande.

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES

Produits d'alarme de toilette classés IP65

- Montage en surface avec une finition grise.
- La gamme comprend quatre produits:
 - Tirette.
 - Bouton d'appel.
 - Bouton de réinitialisation.
 - Bouton d'appel et bouton de réinitialisation.

- Les unités peuvent être combinées avec n'importe lequel de nos produits DTAKIT.

Appel d'assistance - Options d'appel DTAKIT / point de réinitialisation

- Des points d'appel, de réinitialisation ou d'appel et de réinitialisation supplémentaires peuvent être ajoutés au DTAKIT & DTASKIT*.
- Chaque «point d'appel», «point de réinitialisation» ou «point d'appel / réinitialisation» est disponible en finition blanche ou en acier inoxydable - offrant une flexibilité et un choix incroyables.
- Au minimum, chaque «toutes les zones» doit comprendre un éclairage de porte, un point d'appel et un point de réinitialisation (ou un éclairage de porte et un point d'appel / réinitialisation).
- N'importe quel nombre de points d'appel et de réinitialisation peut être ajouté à un seul éclairage de porte*. (Une seule lumière de porte peut être incluse par zone d'appel).
- * L'ajout de composants supplémentaires au DTAKIT peut entraîner une non-conformité à BS8300: 2018. Nous vous recommandons de vous référer à la Norme pour clarification. En fonction de la configuration du système, certains composants peuvent ne pas être surveillés

Panneau de commande d'alarme de toilette à 4 voies

Les DTAKIT peuvent également être utilisés avec notre panneau de commande à 4 voies.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la notice séparée.

Spécifications	Type d'alarme	Câblage	Dimensions (LxIxp) mm	
DTAKIT	90dB @ 30cm	Câbles de sécurité 2 fils		
Corde à tirer plafond blanc			30x80 diamètre	Fourni avec boîtier de montage
Corde à tirer plafond inox			85x85x14	Fourni avec une boîte de 25mm
Lumière porte blanc			85x85x58	
Lumière porte inox			85x85x60	
Boîtier reset blanc			85x85x13	
Boîtier reset inox			85x85x14	
OPTIONS				
Bouton appel blanc			85x85x13	Fourni avec une boîte de 25mm
Bouton appel inox			85x85x14	
Appel et Reset blanc			85x85x13	
Appel et Reset inox			85x85x14	
Appel install mural blanc			85x85x13	
Appel install mural inox			85x85x14	
Appel et Jack blanc			85x85x13	
Appel et jack inox			85x85x14	

CODES PRODUITS

DTAKIT et composants	Blanc	Acier inox
Kit complet	DTAKIT	DTASKIT
Corde à tirer plafond	DTACP	DTASCP
Lumière porte	DTA0DL	DTASODL
Boîtier de Reset	DTARP	DTASRP
Signalétique WC pour porte	DTALAB	
OPTIONS - appel assistance	Blanc	Acier inox
Corde à tirer plafond	Idem ci-dessus	
Lumière porte		
Boîtier de Reset		
Bouton d'appel	DTACB	DTASCB
Bouton appel et boîtier de Reset	DTACBRP	DTASCBRP
Appel corde, montage mural	DTACPW	DTASCPW
Bouton appel avec Jack 6.35mm	DTACBJ	DTASCBJ
Gamme IP65		
Corde à tirer plafond	DTACPM	
Bouton d'appel	DTACBM	
Boîtier Reset	DTARPM	
Appel et Reset	DTACBRPM	